

1. RM6054

1.1 RM6054

- 15
- 5kV
- 가 Watchdog
- Watchdog
- 

1.2 RM6054

- - RS485(2 )
  - : 1200,2400,4800,9600,19.2K,38.4K,115.2K
- - 15 ( DI 14 /Default )
  - :
  - 0 : Close to GND
  - 1 : Open
  - Common : +24V
- Watchdog
  - Watchdog : 250ms
  - : 4.65V
  - : 8
  - 가 : 100ms ~ 25.5sec
- - +10 ~ +30VDC
- - NuDAM
  - Modbus RTU

1.3 RM6054



1.4 RM6054

1	DI 10	10
2	DI 11	11
3	DI 12	12
4	DI 13	13
5	Ext24V	24V 가
6	Default*/DI14	/ 14
7	(Y) DATA+	RS-485 , Positive
8	(G) DATA-	RS-485 , Negative
9	(R) +Vs	, +10V~+30V
10	(B) GND	Ground
11	DI 9	9
12	DI 8	8
13	DI 7	7
14	DI 6	6
15	DI 5	5
16	DI 4	4
17	DI 3	3
18	DI 2	2
19	DI 1	1
20	DI 0	0

1.5

